



COMPUTER S.A.

CP/M

MANUAL DE UTILIZARE

C U P R I N S

Generalități	5
Comenzi	6
BAUD	6
DIP	6
DDT	7
DIR	9
DUMP	9
ED	9
ERA	11
FORMAT	11
LOAD	11
PIP	12
REN	14
SACE	14
STAT	15
SUBMIT	16
SYSGEN	16
TYPE	17
USER	17
XSUB	17
Caractere de control CP/M	18
Tipuri de fișiere CP/M	18
Mesaje de eroare CP/M	19

GENERALITĂȚI

Lansarea unei comenzi CP/M

Pentru lansarea unei comenzi CP/M trebuie introdusă o linie completă de comandă ca răspuns la "prompt"-ul sistemului.

O linie de comandă CP/M se compune dintr-un cuvînt cheie de comandă, o parte optională și <CR>.

Cuvîntul cheie de comandă identifică o comandă ce urmează a fi executată.

Partea optională constă în numele fișierului și opțiuni sau parametri.

Pentru a închide comanda se apasă tasta "CR".

Specificații de fișier CP/M

CP/M identifică fiecare fișier prin specificații proprii.

O specificație de fișier cuprinde 3 părți:

- specificația drive-ului;
- numele fișierului;
- tipul fișierului.

Termenul "filespec" este o abreviere pentru specificația pe fișier și indică orice combinație validă între specificația de drive, numele fișierului și tipul fișierului.

Acest manual utilizează următoarele simboluri pentru a desemna părțile unei "filespec".

d: - reprezintă specificația optională de drive care trebuie să fie formată dintr-un singur caracter alfabetice de la A la D; urmat de două puncte;

filename - reprezintă indicația necesară a numelui fișierului care poate avea 1 pînă la 8 caractere alfabetice sau numerice;

.typ - reprezintă indicația optională a tipului de fișier (extensia), care poate fi alcătuită din 0 pînă la 3 caractere alfabetice sau numerice separate de numele fișierului printr-un punct.

Combinăriile valide ale elementelor unei "filespec" sunt următoarele:

filename
d:filename
filename.typ
d:filename.typ

Anumite comenzi CP/M pot selecta și prelucra mai multe fișiere cînd în "filename" sau "filertype" apar caractere speciale.

Cele două caractere speciale sunt "?", care înlocuiește orice literă din aceeași poziție și "*", care înlocuiește orice caracter din acea poziție și orice alte caractere rămase în "filename" sau "filertype".

Manualul indică ce comenzi acceptă caracterele "?" sau "*" în cadrul "filename" sau "filertype".

Convenții în cadrul manualului

Manualul prezintă comenzi CP/M în ordine alfabetică folosind următoarele sim-

boluri speciale pentru definirea sintaxei comenzi:

{}	indică un termen optional în cadrul DDT și ED
	separă alternativele
n	indică un număr
<CR>	indică apăsarea tastei "CR"
^ sau CTRL	indică apăsarea tastei "CTRL"
o	indică o opțiune sau o listă de opțiuni
R/W	înseamnă "Read-Write"
R/O	înseamnă "Read-Only"
SYS	înseamnă atributul "System"
DIR	înseamnă atributul "Directory"
...	elementul precedent poate fi repetat de câte ori se dorește
*	înlocuiește tot sau o parte a numelui și/sau a tipului fișierului
?	înlocuiește un singur caracter în aceeași poziție

BAUD

Programul BAUD va fixa temporar, pentru "printer", rata de BAUD specificată în linia de comandă.

BAUD va accepta numai ratele 110, 150, 300, 600, 1200, 4800 și 9600, cu excepția cazului în care rata este precedată de un caracter "@", caz în care este acceptată orice valoare între 110 și 9600.

Alte rate decât valorile specificate nu pot fi exacte din cauza rotunjirii de către circuitul de divizare care generează impulsurile de ceas pentru "UART"-uri.

Noua rată de BAUD pentru "printer" se va păstra până la rularea din nou a programului BAUD sau până la execuția unui IPL ROM (start rece). Startul cald nu va afecta rata de BAUD a "printer"-ului.

DIP

Comanda DIP se utilizează pentru schimbul de fișiere, realizând funcțiile de bază ale copierii fișierelor între diferite discuri. Această comandă este necesară în configurațiile "single drive" unde comanda PIP din CP/M-ul standard nu poate fi utilizată.

Programul începe cu introducerea comenzi DIP într-o din formele:

(1) DIP

(2) DIP "command line"

În ambele cazuri DIP este încărcat în TPA și executat.

În primul caz va apărea un caracter "*" prin care se cere introducerea de la consolă a liniilor de comandă ce vor fi citite de DIP. Aceasta se face până la introducerea unei linii de comandă goale (este suficient un <<CR>>). Fiecare linie de comandă realizează o funcție de copiere descrisă în liniile următoare.

A doua formă a comenzi DIP este echivalentă cu prima, dar în acest caz este executată automat una linie de comandă, execuția terminându-se imediat, fără a mai fi cerute de la consolă și alte linii de comandă.

Formatul fiecărei liniilor de comandă este:

DESTINATION – SOURCE

unde "destinația" este fișierul sau drive-ul care va primi informația și "sursa" este fișierul de copiat. Ambele fișiere trebuie să fie rezidente pe disc.

Fișierele "sursă" și "destinație" trebuie să figureze pe drive-uri logic diferite. Deși sistemul este "single disk drive", sistemul de operare trebuie să vadă fișierele "sursă" și "destinație" pe drive-uri logic diferite, dacă discurile "sursă" și "destinație" nu sunt aceleași. "Hardware"-ul sistemului va selecta "single drive"-ul în cadrul sistemului și ca drive A:, și ca drive B:.

Specificațiile fișierelor "sursă" și "destinație" pot fi ambiguë (se pot utiliza caracterele "*" și "?").

Exemple:

```
A:X = B:Y <CR>
X = B:Y <CR>
B:X.ASM = A:Y.ASM <CR>
B: = A:Y.ASM <CR>
B: = *.* <CR>
```

Ultimul format este utilizat pentru copierea tuturor fișierelor de pe drive-ul curent (trebuie să fie A:), pe alt disc.

Ca și PIP, comanda DIP acceptă opțiuni scrise între paranteze drepte, după specificația fișierului "sursă".

Există doar 2 opțiuni:

Q - Opțiunea de interogare. Programul va interoga utilizatorul în legătură cu fiecare din fișierele cuprinse într-o specificație ambiguă, dacă este sau nu necesară copierea lui. Dacă operatorul răspunde cu "Y" sau "y", fișierul este copiat, altfel nu.

V - Opțiunea de verificare. Verifică dacă datele au fost corect scrise pe discul "destinație" prin citirea lor după operația de scriere.

Exemplu:

```
B: = *.*[QV] <CR>
```

Exemplul realizează copierea tuturor fișierelor de pe discul din drive-ul A: pe discul din drive-ul logic B, întrebând operatorul și verificând datele.

Programul va cere utilizatorului mai întâi încărcarea discului "sursă", va afișa apoi numele fiecărui fișier încărcat, încărcarea fișierelor făcindu-se pînă la umplerea memoriei sau a listei fișierelor, apoi va cere utilizatorului să încarce discul "destinație", după care va scrie fișierele pe discul "destinație". La sfîrșitul operației va apărea mesajul: DIP COMPLETE

DDT

Sintaxa: DDT filespec

DDT este utilizat în depanarea programelor 8080. Dacă se specifică DDT fără "filespec", DDT intră în zona de memorie liberă și așteaptă o comandă. Caracterul de comandă poate fi urmat de unul sau mai multe argumente: valori hexazecimale, specificații de fișier, sau altă informație, depinzînd de comandă. Argumentele sunt separate unul de

celălalt prin virgule sau spații.

Spațiile sunt permise între caracterul de comandă și primul argument. Părțile opționale ale comenzi sunt incluse între accolade.

Exemple:

A > DDT
A > DDT PROGRAM.COM

Comenzi în cadrul DDT:

As (Assemble)
introduce date în limbaj de asamblare

D{s,{f}} (Display)
afișează memoria în HEX și ASCII

Fs,f,bc (Fill)
umeple un bloc de memorie cu valoarea "bc"

G{s}{,b1{b2}} (Go)
începe execuția

GO - se ieșe din DDT

Hc1,c2 (Hex)
suma și diferența hexazecimală

Ifilespec (Input)
setează linia de comandă de intrare pentru comenzi R sau W

L{s{,f}} (List)
listază memoria în forma mnemonică

Ms,f,d (Move)
mută un bloc de memorie

R{o} (Read)
citește un fișier de pe disc

Ss (Set)
configurarea octet de memorie

T{n} (Trace)
trasează execuția programului

U{n} (Untrace)
execuția programului fără trasare

X{r} (Examine)
examinează și modifică registrele CPU

Simbol	Semnificație
bc	byte constant
b1	primul punct de întrerupere
b2	al doilea punct de întrerupere
c1	primul byte sau cuvînt constant
c2	al doilea byte sau cuvînt constant
d	destinația datei
f	adresa finală
n	numărul de instrucțiuni de executat
o	offset la adresa de încărcare
r	registru CPU 8080
s	adresa de început

DIR

Sintaxa: **DIR d:filename.typ**

DIR afișează numele fișierelor de pe discul specificat, dar nu afișează fișierele setate cu SYS.

Exemple:

```
DIR
DIR B:
DIR B:MYFILE.TEX
DIR A*.ASM
DIR PROG???.PRN
DIR PROGRAM.*
```

DUMP

Sintaxa: **DUMP filespec**

DUMP afișează la consolă, în format hexazecimal, conținutul fișierului de pe disc specificat de "filespec". Conținutul fișierului este afișat pe linii de 16 octeți, adresa de început a fiecarei linii fiind dată în hexazecimal în stînga liniei. Afișările prea lungi pot fi întrerupte apăsînd tasta "rubout" în timpul afișării.

ED

Sintaxa: **ED d:filename.typ**

ED este editorul CP/M. Cu ajutorul subcomenzilor ED se pot crea sau modifica fișierele sursă.

Exemplu:

ED TEST.DAT

Caractere de control:

În ED tasta "CTRL"	apare ca o săgeată (^)
^L	<CR> <LF> între sirurile de date
^X	șterge linia
^Z	terminator/separatoare de date, ieșire din modul "insert"
rubout	șterge un caracter
break	anulează comanda

Comanda	ACTIONEA
nA	anexează "n" linii din fișierul original la bufferul de memorie
OA	anexează fișierul pînă la umplerea pe jumătate a bufferului
#A	anexează fișierul pînă la umplerea bufferului (sau pînă la sfîrșitul fișierului)
B,-B	mută cursorul la începutul (B) sau sfîrșitul (-B) bufferului
nC,-nC	mută cursorul cu "n" caractere înainte (C) sau înapoi (-C) în buffer
nD,-nD	sterge "n" caractere înainte (-D) sau după (D) cursor
E	salvează noul fișier și revine în CP/M
Fșir de date { ^Z }	găsește sirul de caractere
H	salvează noul fișier apoi reedită, considerind noul fișier drept fișierul original
I	intră în modul "insert"; pentru ieșire se utilizează ^Z
Ișir de date { ^Z }	insereză un sir de date
Jșir de căutat ^Zșir de inserat Zșir la care se termină ștergerea { ^Z }	juxtapunere siruri de date
nK,-nK	sterge "n" linii de la cursor
nL,-nL,OL	mută cursorul cu "n" linii
nMcomenzi	execută comenzi de "n" ori
n,-n	mută cursorul cu "n" linii și afișează linia
n:	trece la linia "n"
n:comanda	execută comanda din linia "n"
Nșir de date { ^Z }	extinderea sirului găsit
O	se revine în fișierul original
nP,-nP	mută cursorul cu 23 de linii înainte sau înapoi și afișează 23 de linii la consolă
Q	abandonează noul fișier; se revine în CP/M
R	citește fișierul X\$\$\$\$\$.LIB în buffer
Rspecificație de fișier	citește "nume fișier.LIB" în buffer
Sșir de sters ^Zșir de inserat { ^Z }	substituie un sir de date
nT,-nT,OT	tipărește "n" linii
U,-U	translatarea în litere mari
V,-V	validează (V), invalidează (-V) afișarea numărului de linii
OV	afișează spațiul liber rămas în buffer
nW	scrie "n" linii în noul fișier
nX	scrie "n" linii în fișierul X\$\$\$\$\$.LIB temporar
OX	sterge fișierul X\$\$\$\$\$.LIB

Comenzi:

ERA

Sintaxa: ERA d:filename.typ

ERA șterge un fișier sau un grup de fișiere care nu sunt R/O. ERA acceptă caracterele "*" și "?" în specificația numelor de fișiere.

Exemple:

```
ERA PROGRAM.BAS  
ERA B:LETTER.DAT  
ERA A:LETTER.*  
ERA *.BAK  
ERA B:.*
```

FORMAT

Înaintea utilizării unui disc nou este necesară operația "formare", chiar înaintea comenzi SYSGEN. Această operație afectează tot discul distrugând orice informație scrisă anterior și înregistrează informația necesară controller-ului de floppy disk.

Pentru a "forma" un disc, se va proceda conform instrucțiunilor următoare (caracterele introduse de operator sunt subliniate):

FORMAT <CR>

```
DESTINATION DRIVE NAME (OR RETURN TO REBOOT) A  
DESTINATION DISK ON A, THEN TYPE RETURN  
se introduce discul nou <CR>  
ARE YOU AWARE THAT THIS FUNCTION DESTROYS  
ALL THE FILES STORED ON THIS DISK?Y  
HAVE YOU SAVED ALL YOUR IMPORTANT FILES?Y  
ARE YOU SURE?Y  
se "formează" discul  
FUNCTION COMPLETE  
VERIFY?Y  
FUNCTION COMPLETE  
DESTINATION DRIVE NAME (OR RETURN TO REBOOT) <CR>  
A>
```

Optional, comanda verifică discul după "formare". Dacă apare o eroare în timpul verificării, apare mesajul "DISK ERROR" și verificarea este abandonată. În acest caz este necesară o a doua încercare de "formare" a discului. Se pot încărca oriște discuri cu o singură comandă FORMAT, urmând instrucțiunile date de calculator.

LOAD

Sintaxa: LOAD filespec

Comanda LOAD citește fișierul specificat (care trebuie să conțină codul mașină în format hexazecimal) și produce un fișier imagine în memorie care să poată fi executat ulterior.

Numele fișierului specificat trebuie să fie de forma x.HEX și de aceea este suficient să se specifice doar numele "x" în comandă.

Comanda LOAD creează un fișier numit x.COM care poate fi încărcat efectiv în memorie și executat la cererea utilizatorului. Acesta va specifica numele "x" al fișierului după apariția "prompt"-ului sistemului.

În general CCP-ul (procesorul de comandă a consolii) citește numele "x" și caută o funcție fixă a acestui fișier. Dacă nu o găseste, caută în "directory"-ul discului sistem un fișier cu numele X.COM. Dacă acesta este găsit, codul mașină este încărcat în TPA și programul este executat. Astfel utilizatorul nu are nevoie să încarce fișierul HEX, decât o singură dată, el putând fi apoi executat de orice număr de ori specificindu-se doar numele său primar. În acest mod utilizatorul poate crea comenzi CP/M noi.

Operația se poate face pe un disc alternativ, dacă numele fișierului este precedat de un nume de drive.

Astfel, "LOAD B:BETA" transferă în TPA programul LOAD al discului curent încărcat și operează pe drive-ul B.

De notat că fișierul BETA.HEX trebuie să conțină înregistrări valide în cod mașină hexazecimal de format INTEL (de exemplu: cele produse de ASM) care încep la adresa 100H, începutul TPA.

În plus, adresele înregistrării hexazecimale trebuie să fie în ordine crescătoare; gurile din regiunile de memorie sunt umplute cu zerouri, de comanda LOAD, în același timp cu citirea înregistrării hexazecimale.

Deci LOAD nu trebuie utilizat decât pentru crearea fișierelor ".COM" standard pentru CP/M care operează în TPA.

Programele care ocupă alte zone de memorie decât TPA pot fi încărcate cu DDT.

PIP

Sintaxa:

PIP destination = source

PIP d:| filespec = filespec [opțiuni]

PIP filespec = d:[opțiuni]

PIP d:filename.type = filespec1, filespec2,...

PIP filespec | device: = filespec [opțiuni] | device: [opțiuni]

PIP < CR >

*

PIP copiază fișiere, combină fișiere și transferă fișiere între dispozitivele periferice. Prima specificație de fișier este destinația, a doua este sursa. Specificațiile fișierelor sursă cu opțiuni pot fi repetațe, separate de virgule, în vederea combinării a două sau mai multor fișiere într-un fișier concatenat. Sursă sau destinație poate fi orice dispozitiv logic CP/M. PIP, dat fără nici o specificație, afișează un "*" și așteaptă comenzi executând cîte o linie de fiecare dată, pînă la prima linie liberă.

Exemple:

COPIERE de pe un disc pe altul:

PIP B: = A:DRAFT.TEX

PIP B:DRAFT.TEX = A:

COPIEREA unui fișier și redenumirea lui:

PIP B:NEWDRAFT.TEX = A:OLDDRAFT.TEX

PIP NEWDRAFT.TEX = OLDDRAFT.TEX

COPIEREA mai multor fișiere:

PIP <CR>

* B: = *.COM[RW]

<CR>

PIP B: = *.TEX[AV]

PIP B: = C:DRAFT.*

PIP B: = *.*

PIP B: = C.*,*

COMBINAREA mai multor fișiere:

PIP B:NEW.DAT = FILE1.DAT,FILE2.DAT

COPIERE, redenumire și preluare de la utilizatorul 1:

PIP NEWDRAFT.TEX = OLDDRAFT.TEX[G1]

COPIERE pe/de pe dispozitive logice:

PIP B:FUNFILE.SUE = CON:

PIP LST: = CON:

PIP LST: = B:DRAFT.TEX[T8]

PIP PRN: = B:DRAFT.TEX

Opțiuni PIP:

Opțiune	Descriere
A	arhiva: copiază numai fișierele modificate
B	transfer prin intermediu unui buffer
Dn	sterge orice caracter după coloana "n"
E	ecou la consolă
F	filtrează "form-feeds" din fișierul copiat
Gn	preia fișierul de la utilizatorul "n"
H	test pentru formatul Hex
I	eliminarea înregistrărilor nule din fișierele hexa
L	translateaza literelor mari în litere mici
N	numără linile de ieșire, incrementând cu 1, cu începere de la 1. Numărul liniei este urmat de "n", iar zerourile nesemnificative sunt ignorate
N2	la fel ca N, dar zerourile nesemnificative nu sunt ignorate și după numărul liniei se introduce un TAB
O	transferă fișierul obiect, ^Z este ignorat
Pn	fixează lungimea paginii la "n" (în lipsa opțiunii, "n" = 60)
Qs ^ Z	oprește copierea de pe fișierul sursă, la întâlnirea sirului "s"
R	citește fișierele care au fost puse pe SYS și ignoră atributul R/O
Ss ^ Z	începe copierea de pe fișierul sursă la întâlnirea sirului "s"
Tn	setează TAB-urile la valoarea "n"
U	translatează literele mici în litere mari
V	verifică dacă datele au fost scrise corect
W	scrie peste fișierele care au fost puse pe Read-Only
Z	bitul de paritate este forțat pe zero

Dispozitive logice:

Următoarele 4 dispozitive logice sunt definite în IOBYTE utilizând STAT și trebuie definite și în BIOS.

CON: dispozitiv "Consola"

LST: dispozitiv "List"

PUN: dispozitiv "Punch"

RDR: dispozitiv "Reader"

Dispozitive speciale recunoscute de PIP:

INP: intrare definită de utilizator

OUT: ieșire definită de utilizator

PRN: ca LST; TAB-uri de cîte 8 caractere, pagina de 60 de linii, numerotarea liniilor

EOF: generează CTRL-Z (sfîrșit de fișier)

NULL: trimite 40 de "null-uri la dispozitivul "Punch"

Dispozitive fizice:

TTY: Consola, terminal, "reader", "punch", "teletypewriter"

CRT: Consola, terminal, dispozitiv "CRT"

PTR: Cititor de bandă sau de cartele

PTP: Perforator de bandă sau cartele

LPT: Dispozitiv "List", imprimantă

UC1: Consolă definită de utilizator

UR1: "Reader" definit de utilizator

UR2: "Reader" definit de utilizator

UP1: "Punch" definit de utilizator

UP2: "Punch" definit de utilizator

UL1: Dispozitiv de listare definit de utilizator

REN

Sintaxa: REN d:newfile.typ = oldfile.typ

REN schimbă numele fișierului existent, numit fișierul vechi, cu numele fișierului nou.
Exemple:

REN NEWFILE.DAT = OLDFILE.DAT

REN B:NEWFILE.DAT = OLDFILE.DAT

REN NEWLIST = OLDLIST

SAVE

Sintaxa: SAVE n d:filename.typ

SAVE copiază pe disc "n" pagini (1 pagină = 256 octeți) din conținutul zonei temporare de memorie (Transient Program Area - TPA), începînd de la locația 100 Hex. SAVE asignează numele și tipul fișierului specificate în comandă. Caracterele "*" și "?" nu sunt acceptate. Numărul paginilor de salvat poate fi calculat utilizînd DDT.

Exemple:

SAVE 3 EXTRA.COM
SAVE 40 QUICK
SAVE 10 B:ZOT.COM

STAT

Sintaxă:

Afișează starea:

STAT
STAT d:
STAT filespec
STAT d:DSK
STAT DEV:|VAL:|USR:

Modifică starea:

STAT d:=R/O
STAT filespec \$R/O|R/W|SYS|DIR
STAT filespec \$S

STAT dă informații despre fișiere, drive-uri și alte dispozitive periferice atașate calculatorului. STAT modifică atributele drive-urilor și fișierelor. STAT, fără altă specificație, informează despre capacitatea de memorie liberă, în Kbytes, pentru drive-ul curent și dacă drive-ul respectiv este Read-Only (R/O) sau este Read-Write (R/W). STAT poate fi utilizat pentru a seta drive-ul pe R/O și CTRL-C pentru repunerea lui pe R/W. "STAT filespec" dă numărul de Kbytes utilizati de un fișier și atributele acestui fișier. "STAT filespec" poate, cu o opțiune, să seteze un fișier sau mai multe pe R/O, R/W, SYS sau DIR. STAT afișează fișierele puse pe SYS între paranteze.

STAT DSK: afișează caracteristicile drive-ului specificat;

STAT USR: arată care dintre numerele de utilizatori conțin fișiere pe o anumită dischetă;

STAT VAL: arată comenzi posibile și dispozitivele externe care pot fi atribuite calculatorului;

STAT DEV: afișează atribuirile dispozitivelor logice curente.

STAT acceptă caracterele "*" și "?" în cadrul comenziilor.

Exemple:

STAT
STAT myfile.txt
STAT C:letter.bak
STAT genledgr.dat \$R/O
STAT *.com \$R/O
STAT *.bak
STAT B:*

Optiuni:

R/W	Read-Write
R/O	Read-Only
SYS	atribut de sistem
DIR	fără atribut de sistem
S	afisează mărimea fișierului sau fișierelor bazate pe numerele ultimei înregistrări
USR:	afisează numerele de utilizatori care conțin fișiere
DSK:	afisează caracteristicile drive-ului
VAL:	afisează comenzi STAT posibile și dispozitivele de intrare/ieșire
DEV:	afisează atribuirile dispozitivelor logice curente

SUBMIT

Sintaxa: **SUBMIT filename parametri**

SUBMIT începe execuția unui fișier de comenzi CP/M, cîte o comandă pe fiecare linie. Un fișier SUBMIT trebuie să aibă extensia ".SUB". Orice parametri optionali urmînd după specificația fișierului în linia de comandă sunt substituîti pentru parametrii formalii corespunzători (\$1,\$2,...) în fișierul SUBMIT.

Exemple:

```
SUBMIT START
SUBMIT B:START
SUBMIT START C:LETTER
```

În exemplele precedente fișierul START.SUB este un fișier SUBMIT. Liniile de comandă în START.SUB nu apar aici. În exemplul al doilea START.SUB este pe drive-ul B:. În ultimul exemplu parametrii actuali "C:" și "LETTER" urmează după numele fișierului SUBMIT. SUBMIT.COM crează un fișier temporar și substituie parametrii actuali din linia de comandă, pentru parametrii formalii (\$1,\$2,...) ce apar în fișierul START.SUB.

"C:" este substituit pentru orice parametri "\$1", care apar în fișierul START.SUB.

SYSGEN

Sintaxa: **SYSGEN**

SYSGEN copiază sistemul de operare CP/M de pe discul sursă pe un disc destinație. Se pot crea unul sau mai multe discuri sub CP/M cu o singură comandă SYSGEN. SYSGEN, cu o specificație de fișier, nu cere un drive sursă, dar folosește drive-ul specificat drept sursă.

Exemplu:

Următorul exemplu creează un disc sub CP/M pe drive-ul B după un disc sub CP/M de pe drive-ul A.

```
A>SYSGEN
SYSGEN VER 2.0
SOURCE DRIVE NAME (OR RETURN TO SKIP)A
```

SOURCE ON A, THEN TYPE RETURN <CR>
FUNCTION COMPLETE
DESTINATION DRIVE NAME (OR RETURN TO REBOOT) **B**
DESTINATION ON B, THEN TYPE RETURN <CR>
FUNCTION COMPLETE
DESTINATION DRIVE NAME (OR RETURN TO REBOOT) <CR>

Pentru a crea un nou disc sub CP/M utilizînd un sistem "single drive", se pune un disc nou în A; după apariția indicației DESTINATION DRIVE NAME și se apasă tastă "A".

A>SYSGEN CPM32.COM
DESTINATION DRIVE NAME (OR RETURN TO REBOOT) **A**
DESTINATION ON A, THEN TYPE RETURN <CR>
FUNCTION COMPLETE

...

TYPE

Sintaxa: **TYPE d:filename.typ**

TYPE afișează pe un ecran conținutul unui fișier ASCII. Pentru a opri afisarea, se apasă orice tastă. TYPE nu acceptă "*" și "?" în specificațiile de fișier. Un caracter CTRL-P înaintea comenzii TYPE determină ca ieșirea să apară în ecou la imprimantă; cu un alt CTRL-P se poate opri tipărirea.

Exemple:

TYPE letter.dat
TYPE a:document.law
TYPE program.bas
TYPE B:reader.asm

USER

Sintaxa: **USER n**

USER și un număr de la 0 la 15 schimbă numărul utilizatorului curent cu numărul specificat de "n". În lipsa comenzii USER, CP/M consideră că există un singur utilizator.

STAT USR: afișează utilizatorii curenți și activi.

Exemple:

USER 2
USER 7

XSUB

Sintaxa: **XSUB**

XSUB, utilizat în cadrul unui fișier SUBMIT, permite unor programe să accepte comenzi dintr-un fișier SUBMIT și nu de la consolă. Comanda XSUB trebuie să apară

înaintea unei linii de comandă care necesită o comandă de la consolă. XSUB rămâne activ până la o nouă încărcare a sistemului de operare (cold start).

Exemplu:

```
TYPE SAVER.SUB
XSUB
DDT
I$1.HEX
R
GO
SAVE 1 $2.COM
```

CARACTERE DE CONTROL CP/M

Tasta	ACTIONEA
CTRL-C	abandonarea programului lansat în execuție și reîntoarcerea în CP/M
CTRL-E	impune un carriage return fizic, dar nu trimite comanda la sistem
CTRL-H	la fel ca BACKSPACE
CTRL-J	line-feed; încheie intrarea la consolă
CTRL-M	ca și RETURN
CTRL-P	trimitte în ecou la imprimanta ce s-a transmis de la consolă; un al doilea CTRL-P îl anulează pe primul
CTRL-R	reîncepează linia de comandă curentă, de obicei după apăsarea tastelor RUB sau DEL.
CTRL-S	întrerupe temporar listarea la consolă; un nou CTRL-S reia listarea
CTRL-U	anulează linia; afișează #; cursorul coboară cu o linie și așteaptă o nouă comandă
CTRL-X	sterge toată linia de comandă
CTRL-Z	separator de șiruri de date sau de cimpuri
BACKSPACE	mută cursorul înapoi cu un spațiu; sterge caracterul anterior
DEL	la fel ca RUB
RETURN	carriage return - încheie linia introdusă de la consolă
RUB	sterge caracterul din stînga cursorului; afișează caracterul sters; cursorul se mută la dreapta

TIPURI DE FIŞIERE CP/M

CP/M identifică fiecare fișier printr-o specificație unică ce cuprinde: specificația de drive, numele fișierului și tipul fișierului. Specificația tipului fișierului este optională și este formată din 3 caractere separate de numele fișierului printr-un punct. De obicei ca indică un tip special de fișier. Tipurile obișnuite de fișiere și sensurile lor sunt prezentate în continuare.

Tipul de fișier	Indicație
ASM	Fișier sursă în limbaj de asamblare. Asamblorul ASM asamblează sau traduce un fișier ".ASM" în limbaj mașină.
BAK	Fișier auxiliar creat de editorul de text; numele fișierului sursă urmat de acest tip de fișier, indică faptul că fișierul original a fost prelucrat. Fișierul original rămâne pe disc ca fișier auxiliar, deci se poate recurge la el.
BAS	Fișier sursă al programului CBASIC.
COM	Fișier executabil cu 8080.
HEX	Fișier în format hexazecimal.
INT	Fișier în limbaj intermediu pentru programul CBASIC.
IRL	Fișier REL indexat produs de LIB.
LIB	Este utilizat de MAC și RMAC pentru macrobiblioteci. Comanda R din ED citește fișierele de tip "LIB". Comanda X din ED scrie fișiere de tip LIB. Fișier ce poate fi tipărit la consolă sau imprimantă.
OVL	Fișier "overlay"; compilatorul PLI-80 extinde fișiere; se pot crea fișiere "overlay" cu LINK-80.
PLI	Program în limbaj sursă PLI-80.
PR	Fișier relocabil la nivel de pagină.
PRN	Fișier afișabil la consolă sau imprimantă.
REL	Fișier relocabil creat de RMAC și PLI-80 ce poate fi legat de LINK-80.
SUB	Tip de fișier necesar pentru fișierul SUBMIT conținând una sau mai multe comenzi CP/M. Programul SUBMIT execută comenzi în fișiere de tip ".SUB", furnizând pentru CP/M un mod de execuție pe loturi de date.
SYM	Fișier tabel de simboluri. MAC, RMAC și LINK-80 dau la ieșire fișiere de tip SYM. SID și ZSID citesc fișierele de tip SYM.
TEX	Fișier sursă pentru TEX-80.
XRF	Fișier creat de XREF conținând lista referințelor încrucisate.
\$\$\$	Fișier temporar.

MESAJE DE EROARE CP/M

?

DDT. Acest mesaj apare cînd DDT nu înțelege instrucțiunea în limbaj de asamblare, cînd fișierul nu poate fi deschis, cînd există o eroare în suma de control într-un fișier "HEX" sau cînd programul încărcat s-a suprapus peste DDT.

ABORTED

PIP. A fost întreruptă o operație PIP prin apăsarea unei taste.

Mesaje de eroare ASM:

D Eroare de date: elementele de date nu pot fi plasate în zona de date specificată.

E Eroare de expresie: expresia nu poate fi evaluată în timpul asamblării.

L Eroare de etichetare: eticheta nu poate apărea în acest context (poate fi etichetă duplicată).

N Neimplementat: facilitățile neimplementabile, cum ar fi "macro", sunt semnalate.

O Depășire: expresia este prea complexă pentru a fi evaluată.

P Eroare de fază: valoarea etichetei se schimbă la cele două treceri prin asamblare.

R Eroare de registru: valoarea specificată ca registru este incompatibilă cu codul.

S Eroare de sintaxă: forma improprie a expresiei.

U Eticheta nedefinită: eticheta utilizată nu există.

V Eroare de valoare: forma improprie a unui operand întâlnit într-o expresie.

BAD DELIMITER

STAT. Verifică linia de comandă din cauza scrierii eronate a datelor.

Bad Load

Mesaj de eroare CCP sau SAVE.

Bdos Err On d:

Eroare în sistemul principal de operare pe disc (Basic Disk Operating System - BDOS) pe drive-ul indicat. CP/M înlocuiește "d:" cu specificația drive-ului la care a apărut eroarea. Acest mesaj este urmat de una din cele 4 indicații ce vor fi descrise în continuare.

Notă: Sistemul principal de intrare/ieșire (Basic Input/Output System - BIOS) transmite codurile la BDOS. Aceste coduri stabilesc ce mesaje afișează BDOS. BIOS depinde de "hardware"-ul și tipul calculatorului. De aceea cauza specificată a acestor mesaje de eroare BDOS poate să varieze.

Bdos Err On d: Bad Sector

Acest mesaj apare cînd discul nu a fost încărcat sau este impropriu format, sau cînd drive-ul nu a fost conectat. Se verifică una dintre aceste situații și se încearcă din nou. Acest mesaj mai poate indica o defecțiune "hardware", un disc uzat sau impropriu și revenirea în CP/M sau tasta "CR" pentru ignorarea erorii.

Bdos Err On d: File R/O

S-a încercat ștergerea, redenumirea sau setarea atributelor cînd fișierul era Read-Only. Fișierul trebuia mai întîi pus pe Read-Write (R/W) cu comanda "STAT filespec \$R/W".

Bdos Err On d: R/O

Drive-ul specificat de "d:" a fost alocat pentru R/O cu o comandă STAT sau discul din drive a fost schimbat fără a fi fost inițializat cu CTRL-C. CP/M termină programul curent la apăsarea unei taste.

Bdos Err On d: Select

CP/M primește o comandă ce se referă la un disc inexistent. CP/M termină programul curent imediat după apăsarea unei taste. Se apasă tasta "CR" sau CTRL-C pentru revenire.

Break "x" at c

ED. "x" este unul dintre simbolurile descrise mai jos, iar "c" este comanda aflată în execuție cînd a apărut eroarea.

Eroare de căutare. ED nu poate găsi șirul de date specificat într-una din comenzi F, S sau N.

? Comanda nu a fost recunoscută. ED nu recunoaște comanda indicată sau una din comenzi E, H, Q sau O nu este singura pe linie.

O Fișierul specificat într-o comandă R nu poate fi găsit.

> Buffer plin. ED nu mai poate introduce nici un caracter în bufferul de memorie sau șirul specificat într-o comandă F, N sau S este prea lung.

E Comanda întreruptă în timpul execuției. O apăsare a unei taste a întrerupt execuția comenzi.

F Disc sau "directory" plin. Această eroare este urmată de unul din mesajele "disk

full" sau "directory full". Se va re căurge la procedurile de revenire, ce urmează după aceste mesaje.

CANNOT CLOSE DESTINATION FILE - {filespec}

PIP. Un fișier de ieșire nu poate fi închis. Se vor lua măsurile indicate după ce s-a verificat, dacă discul potrivit este introdus în drive și dacă nu este protejat la scriere.

Cannot close, R/O

CANNOT CLOSE FILES

CP/M nu poate scrie un fișier. De obicei aceasta se întimplă cînd discul este protejat la scriere.

ASM. Un fișier de ieșire nu poate fi închis. Aceasta este o eroare fatală, care oprește execuția ASM. Se va verifica dacă discul este introdus în drive și dacă nu este protejat la scriere.

DDT. Fișierul scris pe disc cu o comandă W nu poate fi închis. Este o eroare fatală care oprește execuția DDT. Se va verifica dacă discul potrivit se află în drive și dacă nu este protejat la scriere.

SUBMIT. Această eroare se poate ivi în timpul prelucrării unui fișier "SUBMIT". Se va verifica dacă discul sistem corect este drive-ul A și dacă discul nu este protejat la scriere. Lucrul cu SUBMIT poate fi reluat după încărcarea sistemului.

CANNOT READ

PIP. PIP nu poate citi fișierul sursă specificat. "Reader" nu poate fi implementat.

CANNOT WRITE

PIP. Destinația specificată în comanda PIP este ilegală. Este probabil să fi fost specificat un dispozitiv de intrare drept destinație.

Checksum error

PIP. S-a întîlnit o eroare de sumă de control într-o înregistrare hexazecimală. Înregistrarea hexazecimală în care s-a produs eroarea trebuie corectată, posibil prin recrearea fișierului hexazecimal.

CHECKSUM ERROR

LOAD ADDRESS hhhh

ERROR ADDRESS hhhh

BYTES READ:

hhhh:

LOAD. Fișierul contine date incorecte. Se va recrea fișierul hexazecimal de la sursă.

Command Buffer Overflow

SUBMIT. Bufferul SUBMIT permite înscrierea a cel mult 2048 caractere în fișierul de intrare.

Command too long

SUBMIT. O comandă din fișierul SUBMIT nu poate depăși 125 de caractere.

CORRECT ERROR, TYPE RETURN OR CTRL-Z

PIP. A fost întîlnită o eroare de sumă de control într-o înregistrare hexazecimală, în timpul transferului unui fișier hexazecimal. Eroarea trebuie corectată, posibil prin recrearea fișierului hexazecimal.

DESTINATION IS R/O, DELETE (Y/N)?

PIP. Fișierul destinație specificat într-o comandă PIP există și este R/O. Dacă se apasă tasta "Y", fișierul destinație este șters înainte de copiere.

Directory full

ED. Nu există suficient loc în "directory" pentru ca fișierul să poată fi scris pe discul destinație. Se poate folosi comanda "OXfilespec" pentru a șterge orice fișiere inutile de pe disc, fără a ieși din editor.

SUBMIT. Se vor șterge unele fișiere sau se va folosi un disc nou și se va încerca din nou.

Disk full

ED. Nu există destul spațiu pe disc pentru fișierul de ieșire. Această eroare se poate întâri la comenzile W, E, H sau X. Dacă apare în comanda X, se poate repeta comanda scriind înaintea numelui fișierului un drive diferit.

DISK READ ERROR - {filespec}

PIP. Fișierul de intrare specificat într-o comandă PIP nu poate fi citit. Aceasta este de obicei rezultatul apariției unui fișier de fișier neașteptat. Se va face corecția în fișierul propriu.

DISK WRITE ERROR - {filespec}

DDT. O operație de scriere pe disc nu poate fi realizată într-o comandă W, probabil datorită faptului că discul este plin. Se pot șterge unele fișiere inutile sau se poate utiliza un alt disc cu mai mult spațiu.

PIP. O operație de scriere pe disc nu poate fi realizată într-o comandă PIP, probabil datorită faptului că discul este plin. Se pot șterge unele fișiere inutile sau se poate utiliza un alt disc cu mai mult spațiu, dind din nou comanda PIP.

SUBMIT. Programul SUBMIT nu poate scrie pe disc fișierul \$\$.SUB. Se vor șteerge unele fișiere sau se va utiliza un disc nou încercându-se din nou comanda SUBMIT.

ERROR: BAD PARAMETER

PIP. A fost introdus un parametru ilegal într-o comandă PIP. Se va scrie din nou efectuând corecturile necesare.

ERROR: CANNOT OPEN SOURCE, LOAD ADDRESS hhhh

LOAD. Apare dacă LOAD nu poate găsi fișierul specificat sau dacă nu a fost precizat numele de fișier.

ERROR: CANNOT CLOSE FILE, LOAD ADDRESS hhhh

LOAD. Este cauzată de o eroare de cod dată de o apelare a unei funcții BDOS. Este posibil și ca discul să fi fost protejat la scriere.

ERROR: CANNOT CLOSE FILE, LOAD ADDRESS hhhh

LOAD. Nu poate fi găsit fișierul sursă. Se va verifica conținutul discului.

ERROR: DISK READ, LOAD ADDRESS hhhh

LOAD. Apare din cauza unei erori de cod date de o apelare a unei funcții BDOS.

ERROR: DISK WRITE, LOAD ADDRESS hhhh

LOAD. Discul destinație este plin.

ERROR: INVERTED LOAD ADDRESS, LOAD ADDRESS hhhh

LOAD. Adresa unei înregistrări este prea departe față de adresa înregistrării anterioare. Aceasta este o limitare internă a instrucțiunii LOAD, dar poate fi înlăturată. Se va utiliza DDT pentru citirea fișierului Hex în memorie, apoi se va utiliza comanda SAVE pentru a salva pe disc fișierul din memorie.

ERROR: NO MOVE DIRECTORY SPACE, LOAD ADDRESS hhhh

LOAD. "Directory" este plin.

Error on line "nnn" message

SUBMIT. Programul SUBMIT își afișează mesajele în formatul arătat mai sus, unde "nnn" reprezintă numărul liniei din fișierul SUBMIT. Eroarea se referă la mesajul ce urmează după numărul liniei.

FILE ERROR

ED. Discul sau "directory" sunt pline și ED nu mai poate scrie nimic pe disc. Este o eroare fatală, deci trebuie să existe suficient spațiu pe disc pentru o copie a fișierului înainte de a apela ED.

FILE EXIST

S-a încercat crearea sau redenumirea unui fișier utilizând o specificație care fusese atribuită altui fișier. Se poate șterge fișierul existent sau se va utiliza altă specificație.

REN. Noul nume specificat este numele unui fișier care există deja. Nu se poate schimba numele unui fișier cu numele altui fișier existent. Dacă se dorește înlocuirea unui fișier existent cu o altă versiune a aceluiași fișier, se poate redenumi sau șterge fișierul existent sau se va utiliza PIP.

File exist, erase it

ED. Numele fișierului destinație există în momentul plasării fișierului destinație pe alt disc decât cel sursă. El trebuie sters sau trebuie ales alt disc pentru înregistrarea fișierului de ieșire.

**** FILE IS READ-ONLY ****

ED. Fișierul specificat într-o comandă ED este "Read-Only". ED poate citi fișierul astfel încât acesta să poată fi examinat, dar nu poate modifica un fișier "Read-Only".

File Not Found

CP/M nu poate găsi fișierul specificat. Se va verifica dacă specificația drive-ului este corectă și dacă în drive a fost introdus discul potrivit.

ED. ED nu poate găsi fișierul specificat. Se va verifica dacă s-a dat specificația corectă a drive-ului și dacă în drive se află discul potrivit.

STAT. STAT nu poate găsi fișierul specificat. Mesajul de eroare ar mai putea să apară dacă s-a omis specificarea drive-ului. Se va verifica dacă în drive se află discul potrivit.

FILE NOT FOUND - {filespec}

PIP. Un fișier de intrare specificat nu există.

Filename required

ED. S-a dat comanda ED fără specificarea numelui fișierului. Se va da din nou comanda ED, urmată de numele fișierului care trebuie editat sau creat.

hhhh?? = dd

DDT. Semnele de întrebare semnifică faptul că DDT nu cunoaște reprezentarea valorii hexazecimale "dd" întâlnite la adresa "hhhh" în limbajul de asamblare 8080. "dd" nu este o instrucțiune-mașină 8080.

Insufficient memory

DDT. Nu există memorie suficientă pentru încărcarea fișierului specificat într-o comandă R sau E.

Invalid Assignment

STAT. S-a specificat un drive sau un atribut de fișier incorrect sau a fost scris greșit numele unui dispozitiv. Acest mesaj de eroare poate fi urmat de o listă a atributelor de fișier valide care pot fi scrise după numele fișierului. Dacă a fost dat un atribut invalid de drive, este afișat mesajul "Use: d: = RO" care arată sintaxa corectă pentru atributele de drive.

Invalid control character

SUBMIT. Singurele caractere de control valide în fisierele SUBMIT de tipul SUB sunt ^A pînă la ^Z. De reținut că într-un fișier SUBMIT caracterele de control sunt reprezentate prin tasta "^" și nu prin tasta "CTRL".

INVALID DIGIT - {filespec}

PIP. S-a întîlnit o cifră hexazecimală incorectă în timpul citirii unui fișier hexazecimal. Fișierul hexazecimal în care se află cifra incorectă trebuie corectat prin recrearea lui.

Invalid Disk Assignment

STAT. Apare dacă specificația de drive este urmată de altceva decît de "=R/O".

INVALID DISK SELECT

CP/M a primit o linie de comandă specificînd un drive inexistent sau discul de drive este impropriu format. Programul curent este abandonat prin apăsarea oricărei taste.

INVALID DRIVE NAME (Use A, B, C sau D)

SYSGEN. SYSGEN recunoaște doar drive-urile A, B, C sau D ca destinații valide pentru generarea sistemului.

Invalid File Indicator

STAT. Eroarea apare dacă nu se specifică R/O, R/W, DIR sau SYS.

INVALID FORMAT

PIP. Formatul comenzi PIP este ilegal. A se vedea descrierea comenzi PIP.

INVALID HEX DIGIT

LOAD ADDRESS hhhh

ERROR ADDRESS hhhh

BYTES READ:

hhhh

LOAD. Fișierul conține cifre hexazecimale incorecte.

INVALID MEMORY SIZE

MOVCFM. Se va specifica o valoare mai mică decît 64KB sau decît capacitatea actuală a calculatorului cu care se lucrează.

INVALID SEPARATOR

PIP. A fost plasat un caracter incorrect ca separator între două nume de fișiere de intrare.

INVALID USER NUMBER

PIP. A fost specificat un număr de utilizator mai mare decât 15. Numerele de utilizator sunt de la 0 la 15.

n?

USER. S-a specificat un număr mai mare ca 15 ca număr de utilizator. De exemplu, dacă s-a transmis USER 18, pe ecran va apărea "18?".

NO DIRECTORY SPACE

ASM. "Directory" este plin. Se vor șterge unele fișiere pentru a face loc fișierelor PRN și HEX. "Directory" poate, de obicei, să conțină doar 64 nume de fișiere.

NO DIRECTORY - {filespec}

PIP. Nu este loc suficient în "directory" pentru fișierul de ieșire. Se vor șterge unele fișiere inutile sau se va lăsa un disc cu mai mult spațiu în "directory" și se va executa din nou PIP.

NO FILE - {filespec}

DIR, ERA, REN, PIP. CP/M nu poate găsi fișierul specificat sau nu există nici un fișier pe disc.

ASM. Fișierul său nu poate fi găsit pe drive-ul indicat.

DDT. Fișierul într-o comandă R sau E nu poate fi găsit pe disc.

NO INPUT FILE PRESENT ON DISK

DUMP. Fișierul cerut nu există.

No memory

Nu există destulă memorie disponibilă pentru încărcarea programului specificat.

NO SOURCE FILE ON DISK

SYSGEN. SYSGEN nu găsește CP/M în forma CPMxx.COM sau pe pistele sistem ale discului său.

NO SOURCE FILE PRESENT

ASM. Asamblor nu găsește fișierul specificat. A fost tipărită greșit specificația fișierului în linia de comandă sau fișierul nu este de tip ASM.

NO SPACE

SAVE. "Directory" sau discul sunt plini.

No SUB file present

SUBMIT. Pentru a opera corect cu SUBMIT trebuie creat un fișier de tipul SUB. Fișierul "SUB" conține de obicei comenzi CP/M. Se va utiliza cîte o singură comandă pe linie.

NOT A CHARACTER SOURCE

PIP. Sursa specificată în comanda PIP este ilegală. Probabil s-a specificat un dispozitiv de ieșire drept sursă.

**** NOT DELETED ****

PIP. PIP n-a șters fișierul care se poate să fi fost R/O.

NOT FOUND

PIP. PIP nu găsește fișierul specificat.

OUTPUT FILE WRITE ERROR

ASM. S-a specificat o dischetă protejată la scriere ca destinație pentru fișierele PRN și HEX, sau pe dischetă nu se mai găsește spațiu liber. Se va corecta înaintea asamblării programului.

Parameter error

SUBMIT. În cadrul fișierelor SUBMIT de tip SUB parametrii valizi sunt de la \$0 la \$9.

PARAMETER ERROR, TYPE RETURN TO IGNORE

SYSGEN. Dacă se apasă tasta "RETURN", SYSGEN continuă fără a prelucra parametrul invalid.

QUIT NOT FOUND

PIP. Sirul argument al parametrului Q nu a fost găsit în fișierul de intrare.

Read error

TYPE. A apărut o eroare în timpul citirii fișierului specificat în comanda TYPE. Se verifică discul și se încearcă din nou. Comanda "STAT filespec" poate depista cauza erorii.

READER STOPPING

PIP. Operația "reader" s-a întrerupt.

Record Too Long

PIP. PIP nu poate lucra cu o înregistrare mai lungă de 128 bytes.

Requires CP/M 2.0 or later

XSUB. XSUB necesită facilitățile versiunii CP/M 2.0 sau ale unei versiuni mai noi.

Requires CP/M 2.0 or newer for operation

PIP. Această versiune a comenzi PIP necesită facilitățile versiunii CP/M 2.0 sau ale uneia mai noi.

START NOT FOUND

PIP. Sirul argument al parametrului "S" nu este găsit în fișierul sursă.

SOURCE FILE INCOMPLETE

SYSGEN. SYSGEN nu poate utiliza actualul fișier CP/M sursă.

SOURCE FILENAME ERROR

ASM. Când se dorește asamblarea unui fișier nu se vor utiliza caracterele "*" și "?" în numele fișierului. Cu o comandă ASM se poate asambla un singur fișier.

SOURCE FILE READ ERROR

ASM. Asamblorul nu înțelege informația din fișierul conținând programul în limbaj de asamblare. S-ar putea că peste fișierul în limbaj de asamblare să fi fost scrise porțiuni

din alt fișier sau ca informația să nu fi fost bine salvată pe dischetă. Pentru localizarea erorii se va da comanda TYPE. Cind pe ecran vor apărea caracterele străine, se va ști că în acel loc al fișierului a apărut eroarea.

"SYSTEM" FILE NOT ACCESSIBLE

S-a încercat deschiderea unui fișier pus pe SYS cu comanda SET.

**** TOO MANY FILES ****

STAT. Nu există suficientă memorie pentru ca STAT să clasifice fișierele specificate sau că s-au specificat mai mult de 512 fișiere.

UNEXPECTED END OF HEX FILE - {filespec}

PIP. A apărut sfârșitul fișierului înaintea înregistrării de sfârșit de fișier hexazecimal. Se poate face corecția, posibil prin recrearea fișierului Hex.

Unrecognized Destination

PIP. Se verifică linia de comandă pentru destinație validă.

USE: STAT d:=R/O

STAT. A fost dată o comandă STAT drive incorectă. Singurul atribut de drive valid în STAT este "STAT d:=R/O".

VERIFY ERROR: - {filespec}

PIP. În timpul copierii cu opțiunea V, PIP a găsit o necoincidență între datele scrise și cele afișate în bufferul de memorie. De obicei aceasta indică un defect al discului destinație sau al drive-ului.

WRONG CP/M VERSION (REQUIRES 2.0)

XSUB ACTIVE

SUBMIT. A fost invocat XSUB.

XSUB ALREADY PRESENT

SUBMIT. XSUB este activ în memorie.

Your Input?

Dacă CP/M nu găsește comanda specificată, afișează numele comenzii introduse urmat de un semn de întrebare. Se va verifica dacă a fost introdus numele corect al comenzii și dacă comanda de care este nevoie există ca fișier de tip ".COM" pe discul cu care se lucrează sau pe discul specificat.

